

A12WIFI无线电中转器-NMS说明书

公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。

H12129 A/1

WIFI转无线中转器简介



配网过程分为两大步骤

步骤一

无线电对码：控制N21开合电机为例，配网前首先需要进行对码操作

对码：重复操作对码步骤即是消除当前码。一台电机最多储存5个通道，再增加新通道只会覆盖最前一个通道




步骤二

WiFi配网方法一（语音配网）



1. 下载米家APP, 按照提示或者说明书完成小爱音箱和手机已接入WiFi网络



2. WIFI转无线中转器通电，长按设置键5秒指示灯连续闪烁松开，进入配网状态




3. 语音“小爱同学”，唤醒后“查找设备”根据语音提示，实现语音配网

WiFi配网方法二(扫描二维码配网)



1. 下载米家APP, 按照提示或者说明书完成小爱音箱和手机已接入WiFi网络
2. 点击米家APP右上角的"+", 通过右上角扫一扫功能, 扫描此二维码



3. 按提示完成操作后, 点击“下一步”
4. 输入密码后, 点击“下一步”
5. 等待配网完成



6. 完成后“选择房间”给设备放在合适位置
7. 最终操作界面如上图所示

退网方法



长按设置键5秒, 指示灯连续闪烁松开, 进入退网状态。

确认无线电对码成功方法



按一下【Test】测试键; 电机正转, 再按一下, 电机反转。

配网失败, 操作如下

1. 语音配网失败, 需重新配网, 根据以下出现的现象, 进行操作:
若WiFi转无线中转器指示灯连续闪烁, 按照“语音配网”的第二、三步骤重新执行。
若WiFi转无线中转器指示灯熄灭, 长按设置键5秒; 指示灯连续闪烁松开进入配网状态。按照“语音配网”的第二、三步骤重新执行。
2. 二维码配网失败, 点击重新配对, 从“扫描二维码配网”中的步骤三开始重新操作;
3. 确认手机蓝牙是否打开
4. 确认路由器是否支持2.4G网络
5. 确认路由器是否自由分配IP地址